



Kennzeichnung CE

# SLA-NG Strain Link Amplifier

**Montronix**<sup>®</sup>  
MONITORING SOLUTIONS



**Lieferumfang:**

SLA-NG (Art.-Nr. 720019)

## Lieferbare Ersatzteile, Zubehör:

Verlängerungskabel 5 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Art.-Nr. 720003
Verlängerungskabel 10 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Art.-Nr. 720004
Verlängerungskabel 25 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Art.-Nr. 720018
4 Magnete mit Schrauben	*optional	Art.-Nr. 720038

## SLA-NG

Abmessungen (HxBxT in mm)	ca. 56 x 56 x 32
Gehäuse	Aluminium vergossen
Gewicht	ca. 120 g
Schutzklasse	IP64
Umgebungstemperatur	Betrieb 0 bis 70 °C / Lager -40 bis 70 °C
Feuchtigkeit	0 bis 100 %
Eingänge	2x M12 Buchsen 4-polig
Ausgang	M8 Buchse 4-polig
Spannungsversorgung Sensor	3,3 V ±3 % DC
Stromaufnahme	ca. 60 mA max. ohne angeschlossene Sensoren
Spannungsversorgung	5 V DC über IBU-NG
Verstärkungen	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Montage	4 Schrauben M4 / *4 Magnete mit Schrauben



Das Verbindungskabel zur IBU-NG oder MUX-NG darf nur in die mit „IBU-NG“ gekennzeichneten Buchse eingesteckt werden.

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.