



Certificato CE

# SLA-NG Amplificatore Strainlink

**Montronix**<sup>®</sup>  
MONITORING SOLUTIONS



Contenuto della confezione:

SLA-NG (Ricambio n. 720019)

## Ricambi e accessori disponibili:

Cavo 5 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Ricambio n. 720003
Cavo 10 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Ricambio n. 720004
Cavo 25 m	MUX-NG ↔ SLA-NG	Ricambio n. 720018
Quattro magneti con viti.	*opzionale	Ricambio n. 720039

## SLA-NG

Dimensioni (AxLxP in mm))	circa 56 x 56 x 32
Alloggiamento	Alluminio pressofuso
Peso	circa 120 g
Classe di protezione	IP64
Range di Temperatura	Funzionamento 0 to 70 °C / Magazzino -40 to 70 °C
Umidità relativa	0 to 100%
Ingresso	2x connettore femmina M12 a 4 pin
Uscita	Connettore maschio M8 a 4 pin
Tensione alimentazione di sensore	3,3 V ±3% DC
Consumo attuale	circa. 60 mA max. without collegato sensors
Tensione alimentazione	5 V DC via IBU-NG
Gain	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Montaggio	4 viti M4 o 4 magneti



Il cavo di collegamento a IBU-NG o MUX-NG può essere inserito solo nella presa contrassegnata "IBU-NG".

Tutte le avvertenze e altre importanti informazioni sono dettagliate nel manuale di istruzioni per l'uso. Questo documento non è soggetto a un servizio di revisione automatica.